



## Návod k instalaci

### Přidání uživatele













Zadávejte jméno uživatele max. 16 pozic a číslo uživatele o délce 4 pozice

Nejprve otevřete přední kryt, kde najdete PGM přepínač (po levé straně uprostřed). Přepněte PGM přepínač do polohy ON. Na displeji se zobrazí

**\*\*PROGRAM\*\***  
FIXED-1 TEXT-3

Pokud chcete uložit „**jméno uživatele a číslo uživatele**“ zadejte „TEXT-3“. Pro příklad „0001 Marie Veselá“ stiskněte „3“ do módu TEXT-3

### Postup pro ukládání uživatelů v módu TEXT-3

- 1)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 2)  Stiskněte 
- 3)  Stiskněte  pro editaci jména uživatele. Pokud jméno nechcete měnit, stiskněte \*.
- 4)  Zadejte jméno uživatele (jako u mobilního telefonu) a stiskněte  pro potvrzení. Např. VESELA – 3xkl.8; 2xkl.3; 4xkl.7; 2xkl.3; 3xkl.5; 1xkl.2
- 5)  Stiskněte  pro uložení jména. Stisknutím klávesy \* smažete jméno uživatele
- 6)  Zadejte číslo pozice uživatele (4 pozice) a poté stiskněte 
- 7)  Pokud chcete vložit dalšího uživatele, pokračujte dále (pozice 7~pozice 2) viz postup od bodu 2












Pro ukončení editace přepněte „PGM“ přepínač do polohy OFF

### Postup pro opravu a mazání uživatelů v módu TEXT-3

Přepněte přepínač „PGM“ do polohy ON

Na displeji se zobrazí

**\*\*PROGRAM\*\***  
FIXED-1 TEXT-3

- 1)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 2)  Stiskněte 
- 3)  Stiskněte 
- 4)  Stiskněte 
- 5)  Stiskněte 
- 6)  Zadejte číslo pozice uživatele a poté stiskněte 













Pro ukončení editace přepněte „PGM“ přepínač do pozice OFF

Pokud chcete uložit „**umístění a číslo uživatele**“ zadejte „FIXED-1“. Pro příklad „0001 PATRO A-20“ stiskněte „1“ do módu FIXED-1

Přepněte PGM přepínač do polohy ON. Na displeji se zobrazí

**\*\*PROGRAM\*\***  
FIXED-1 TEXT-3

#### Postup pro mazání uživatelů v módu FIXED-1

- 1)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 2)  Stiskněte 
- 3)  Stiskněte  pro editaci jména uživatele. Pokud jméno nechcete měnit, stiskněte \*
- 4)  Zadejte jméno uživatele (jako u mobilního telefonu) a stiskněte  pro povrzení. Např. VESELA – 3xkl.8; 2xkl.3; 4xkl.7; 2xkl.3; 3xkl.5; 1xkl.2
- 5)  Stiskněte  pro uložení jména. Stisknutím klávesy \* smažete jméno uživatele
- 6)  Zadejte číslo pozice uživatele (4 pozice) a poté stiskněte 
- 7)  Pokud chcete vložit dalšího uživatele, pokračujte dále (pozice 7~pozice 2) viz postup od bodu 2

Pro ukončení editace přepněte „PGM“ přepínač do pozice OFF

Tabulka 1 pro mód TEXT-3

klávesa 1: ; -; .; x; &; /; ; #; \$; 1;  
klávesa 2: A; B; C; a; b; c; 2;  
klávesa 3: D; E; F; d; e; f; 3;  
klávesa 4: G; H; I; g; h; i; 4;  
klávesa 5: J; K; L; j; k; l; 5;

klávesa 6: M; N; O; m; n; o; 6;  
klávesa 7: P; Q; R; S; p; q; r; s; 7;  
klávesa 8: T; U; V; t; u; v; 8;  
klávesa 9: W; X; Y; Z; w; x; y; z; 9  
klávesa 0: °; →; ←; 0;













#### Postup pro opravu a mazání uživatelů v módu FIXED-1

Přepněte přepínač „PGM“ do polohy ON

Na displeji se zobrazí

**\*\*PROGRAM\*\***  
FIXED-1 TEXT-3

#### Postup pro ukládání uživatelů v módu FIXED-1

- 1)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 2)  Stiskněte 
- 3)  Stiskněte 
- 4)  Zadejte jméno uživatele (jako u mobilního telefonu) a stiskněte  pro povrzení. Např. VESELA – 3xkl.8; 2xkl.3; 4xkl.7; 2xkl.3; 3xkl.5; 1xkl.2
- 5)  Stiskněte 
- 6)  Zadejte číslo pozice uživatele a poté stiskněte 
- 7)  Pokud chcete vložit dalšího uživatele, pokračujte dále (pozice7~pozice 2) viz postup od bodu 2

Pro ukončení editace přepněte „PGM“ přepínač do pozice OFF












Tabulka 2 pro mód FIXED-1

klávesy 1 a 4: FLOOR (poschodí); BASEMENT (suterén); STORE (sklad); OFFICE (kancelář); ;

klávesy 2 a 5: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; -30; -29; -28; -27; -26; -25; -24; -23; -22; -21; -20; -19; -18; -17; -16; -15; -14; -13; -12; -11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; R/C; 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10°; 11°; 12°; 13°; 14°; 15°; 16°; 17°; 18°; 19°; 20°; 21°; 22°; 23°; 24°; 25°; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

klávesy 3 a 6: LEFT (vlevo); RIGHT (vpravo); FRONT (vpředu); REAR (vzadu); RAISE (zvýšený); FALL (snížený); NORTH (sever); SOUTH (jih); LFT (vlevo); RGT (vpravo); FR (vpředu); RR (vzadu);



### Postup pro mazání uživatelů v módu FIXED-1

- 1)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 2)  Stiskněte 
- 3)  Stiskněte 
- 6)  Stiskněte 
- 7)  Stiskněte 
- 6)  Zadejte číslo pozice uživatele a poté stiskněte 

Pro ukončení editace přepněte „PGM“ přepínač do pozice OFF

### Postup při nastavení hesla otevírání el. dveřního zámku

Držte tlačítko „#“ po dobu 20-ti sekund  ⇒ systém vyzve k zadání hesla














 ⇒ zadejte systémové heslo (továrně nastavené 12345) a stiskněte 

⇒ zadejte nové heslo  a stiskněte 








Tímto se zpřístupnil režim editace pomocí  nebo  vyberte:

- ADD NEW CODES: přidá nové heslo pro otevření elektrického dveřního zámku
- EDIT CODES: oprava nebo smazání hesla pro otevření elektrického dveřního zámku
- VIEW CODES: zobrazí heslo pro otevření elektrického dveřního zámku
- CHANGE PASSWORD: změna systémového hesla. Neotevírá elektrický dveřní zámek.  
Továrně 12345


### Změna systémového hesla


 => držte tlačítko „#“ po dobu 20-ti sekund =>  =>  =>  
=> 12345 +  => pomocí  a  najděte nabídku změna hesla  =>  =>  
=>  => Zadejte nové systémové heslo (4 až 8 znaků) =>  =>   
opakujte heslo pro ověření =>  =>  se zobrazí po dobu 2 sek.

### Přidání hesla

- 1)  stiskněte 
- 2)  stiskněte  a zadejte nové heslo (délka 4-8 pozic) a stiskněte 
- 3)  Bude zobrazen pouze 2 sekundy.
- 4)  Pokud chcete přidat nové heslo, opakujte postup

Pro ukončení přidávání hesel stiskněte 2x „\*“







Systém automaticky prohledává databázi. Při nalezení již existujícího hesla se na displeji zobrazí zpráva: 

Maximální počet kódů pro otevírání elektrického dveřního zámku je 500. Pokud je paměť plná, na displeji se zobrazí 





stiskem klávesy „\*“ smažete všechna špatná čísla a klávesy ve správných heslech






### Editace kódů

Tato funkce pouze limituje existující hesla

- 1)  stiskněte 
- 2)  pomocí  a  pro vyhledání hesla a stiskněte  pro úpravu nebo smazání

pro příklad: chcete upravit/smazat heslo 000086473333 na pozici 003:

úprava:  =>  => opravené heslo a  =>  po dobu 2sek.

Smazání:  =>  => \* =>  =>  => 

### Poznámka

Pokud po dobu 30-ti sekund nebudete provádět žádné úpravy, systém se vrátí do základního režimu







## **Návod k obsluze**

### Vyvolání ostrahy (recepce)

pouze v případě, že je do systému připojeno řídicí centrum PH-855CC tlačítkem 

### Vyvolání uživatele (účastníka)

- Stiskněte tlačítko  nebo  pro vyhledání jména uživatele. Poté stiskněte # (popř. ) pro vyvolání
- Zadejte přímo číslo uživatele (pokud jej znáte) a stiskněte  pro vyvolání

### Otevření dveří

Zadejte „#“ + heslo + „#“

Heslo je v rozmezí 1 až 12 pozic

Továrně je nastaveno heslo pro otevírání el. dveřního zámku 1234. Postup editace hesla pro změnu a přidání hesel je popsán v instalačním manuálu.